

# NCR ORDERMAN 7

El NCR Orderman7 es la séptima generación de la telecomanda móvil para la toma eficiente de pedidos en la gastronomía.

## MATERIALES Y RESISTENCIA

Carcasa de plástico de alta calidad con marco metálico (magnesio)  
Cubierta de cristal resistente para la protección de la pantalla  
Índice de protección: IP67 (estanco al polvo y estanco al agua hasta 30 minutos)  
Resistencia a las caídas: varias caídas desde 1,22 metros de altura sobre un suelo de granito

## PANTALLA

Pantalla HD de 5" con 24 bits de profundidad de colores  
Máximo brillo: 450 cd/m<sup>2</sup>  
Iluminación de fondo de LED regulable manual y automáticamente  
Alta resolución: 720 x 1280 píxeles

## MANEJO TÁCTIL

Manejo opcionalmente con el dedo o con puntero (NCR Capacitive Stylus) Control de gestos con hasta 4 dedos

## TECLAS DE HARDWARE

Botón de conexión y dos teclas capacitivas  
Teclas ubicadas en los laterales para funciones utilizadas frecuentemente (configurables en función del software)

## INDICACIONES DE LED

LED de estado del equipo  
LED de notificación posicionados en la parte superior e inferior en el marco (colores y funciones dependientes del software)

## COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

Radiofrecuencia Orderman:  

- Banda SRD 433 MHz 1 mW o banda SRD 915 MHz 1 mW
- Cobertura de hasta 50 metros en edificios y de hasta 300 metros en exteriores
- Cobertura de superficies en edificios de hasta 7.800 m<sup>2</sup>

Más tecnologías inalámbricas, véase *Modelos con funciones adicionales*

## CÁMARA Y LINTERNA

5 MP con enfoque automático y flash  
Función de linterna

## ALTAVOZ Y FUNCIÓN DE VIBRACIÓN

Altavoz integrado  
Función de vibración integrada (configurable en función del software)



## BATERÍA

Batería de polímero de iones de litio con función de recambio  
3,7 V / 3150 mAh

## DURACIÓN EN FUNCIONAMIENTO

Hasta 18 horas por carga de batería\*

## TIEMPO DE CARGA EN LA SERVICE STATION\*\*

Batería en la telecomanda aprox. 3,5 horas  
Batería adicional con ranura de carga rápida aprox. 2 horas

\* Depende de las condiciones de uso y los ajustes de brillo  
\*\*Se necesita al menos una Service Station por instalación



