Teclado con lector de tarjetas magnéticas y chip

Distribución de teclas Microsoft®
AK-882-U Series

- Lector chip integrado
- Teclas mecánicas MX de contactos d oro
- Un único interface USB para el lector
- Matriz de teclas resistente a salpicaduras
- magnético, lector chip y teclado
- Lector magnético integrado
- Hasta 3 pistas
- Indicador LED para el lector Chip
- Chipset SCM
- Compatible PC/SC

Características y ventajas

El teclado AK-882-U es un Terminal de entrada de datos de alta calidad diseñado específicamente para el mercado financiero, sanitario y de seguridad.
El teclado utiliza teclas mecánicas MX de contacto de oro sujetas por un marco metálico que le confiere una excelente durabillidad para la entrada masiva de datos y una increíble larga vida útil.
Más de 50 millones de pulsaciones por tecla y 500.000 ciclos de lectura en el lector magnético.
La transmisión de los datos de la lectura magnética, pistas 1,2 y 3, se produce por el puerto de teclado simulando pulsaciones de teclas para facilitar la integración en la aplicación del cliente.
El lector de tarjeta chip integrado de alta velocidad es compatible con los estándares más comunes (CCID, PC/SC, CTAPI)

Características técnicas	
Teclado	
Compatibilidad	Todos los sistemas operativos que soporten teclado estándar USB
Margen de temperaturas	Almacenamiento –20º a + 60º C, Funcionamiento 0º a + 50º C
Alimentación	5 V + 5% -10% via puerto USB (dispositivo de bajo consumo)
Dimensiones	470mm x 190mm x 47mm
Peso	1,5 Kgr.
Interface	USB 1.1 máxima velocidad (12 Mbps)
Lector de tarjetas chip	
Fiabilidad	Contactos de más de 200.000 inserciones
Velocidad	344.105bps
Compatibilidad	ISO 7816-1,2,3,4 protocolos T=0 & T=1 (tarjetas de memoria via CTAPI)
Compatibilidad de Software	PC/SC, Mondex, Entrust, AmEx, KVK/CTAPI
Lector de tarjetas magnéticas	
Compatibilidad	ISO 7812, IBM Standards, American Drivers License
Certificaciones	**CE, FCC**

Part#: AK-882-Uz-y/xx

xx = Nacionalidad GE = Alemán UK = UK Inglés SP = Español US = USA internacional IT = Italiano FR = Francés Para otras nacionalidades contacte con	y = Color B = Negro L = Gris claro	z = Pistas lector magnético 12 = Pistas 1 y 2 123= Pistas 1,2 y 3